

ANDROID CONFIGURACION PARA INTERNET

SELECCIONAR Ajustes: Activar Datos Móviles - Mas: Activar GPRS de transmisión

Redes Móviles: Activar Itinerancia de datos

APN En el menú APN, debemos crear uno nuevo, por lo tanto tocamos el botón MENU (que está al lado del botón con forma de casa en nuestro teléfono) y seleccionamos "APN NUEVO".

Una vez que lo completan, deben presionar nuevamente el botón "menú" ubicado en la parte inferior de su teléfono, y seleccionar GUARDAR.

Nombre = Antel	Nombre: Claro	Nombre = Movistar
APN = prepago.ancel	APN: igprs.claro.com.uy	APN = webapn.movistar.com.uy
Proxy = no definido	Proxy: No definido	Proxy = No definido
Puerto = no definido	Puerto: No definido	Puerto = No definido
Nombre de usuario = bam	Nombre de usuario: ctigprs	Nombre de Usuario = movistar
Contraseña = bam	Contraseña: ctigprs999	Contraseña = movistar
Servidor = no definido	Servidor = no definido	Servidor = no definido
MMSC = no definido	MMSC = no definido	MMSC = no definido
Proxy MMS = no definido	Proxy MMS = no definido	Proxy MMS = no definido
Puerto de MMS = no definido	Puerto de MMS = no definido	Puerto de MMS = no definido
MMC = 748	MMC = 748	MMC = 748
MNC = 01	MNC = 01	MNC = 01
Tipo de autenticación = no definido	Tipo de autenticación = no definido	Tipo de autenticación = no definido
Tipo de APN = default.supl	Tipo de APN = default.supl	Tipo de APN = default.supl
Protocolo APN: IPv4	Protocolo APN: IPv4	Protocolo APN: IPv4
Tipo de conexión = sin especificar	Tipo de conexión = sin especificar	Tipo de conexión = sin especificar
luego tocamos el botón MENU - Guardar	luego tocamos el botón MENU - Guardar	luego tocamos el botón MENU - Guardar